


Gy.I.K.

E220-as, és E272-es modemekhez

- **Csatlakozáskor a következő hibaüzenetet kapom: Csatlakozási hiba – szeretne segítséget kapni az APN beállításokkal kapcsolatban?**
 - Ebben az esetben az APN beállításokat szükséges ellenőrizni
 - Előfizetés esetén: internet.vodafone.net vagy standardnet.vodafone.net
 - Feltöltőkártya esetén: vitamax.internet.vodafone.net vagy vitamax.snet.vodafone.net


Az APN beállításokat az alábbiak szerint lehet módosítani:
Beállítások -> APN -> Egyedi APN beállítások



- **A modem ugrál 2G és 3G hálózat között**
 - Abban az esetben ha olyan területen tartózkodunk ahol van GPRS és 3G ill. HSDPA lefedettség is a modem folyamatosan ugrálhat a hálózatok között! Az hogy melyik hálózatra jelentkezik fel, függ a pillanatnyi túlterheltségtől, és jelerősségtől, ezáltal folyamatosan ugrálhat 2G és 3G között. Ezek az átállások pillanatnyi kimaradást illetve adatvesztést is okozhatnak, ezért ahol van 3G lefedettség ott célszerű 3G-re lockolni a modemet ezzel utasítva azt, hogy csak és kizárólag a 3G-s hálózatra jelentkezzen fel, még akkor is, ha gyengébb lefedettséget biztosít!
 - Ez a következő módon állítható be:
Beállítások -> Hálózati preferencia -> 3G kizárólag




- **Internetezés közben felugrik egy üzenet, miszerint elértem egy bizonyos adatmennyiséget.**
 - Ennek az üzenetnek nincs jelentősége, egyszerűen beállítható, vagy akár kikapcsolható. Ennek módja: Beállítások -> Használat -> Pipákat kivenni



- **Előfizetésem korlátozásának feloldása után sem tudom megfelelően használni a szolgáltatást**
 - Ebben az esetben megoldást jelenthet, ha a modemet lockoljuk 2G hálózatra, így indítunk egy csatlakozást, majd bontjuk a kapcsolatot, és ezt követően állunk vissza a 3G hálózatra. Ahol nincs 3G lefedettség, ott a SIM kártya mobilkészülékbe történő áthelyezésével ugyanezt az eredményt tudjuk elérni.
- **A modem nem fogadja el a PIN kódot**
 - Amennyiben meggyőződünk róla, hogy az általunk megadott PIN kód helyes, és a hiba még mindig fennáll, ebben az esetben a modem drivert szükséges frissíteni. (<http://www.vodafone.hu/microsite/mobilinternet/letoltesek.html>)


- **A modem a PIN kód kérés kikapcsolása után is kéri a PIN kódot**
 - Ebben az esetben is a modem driver frissítése jelenti a megoldást (<http://www.vodafone.hu/microsite/mobilinternet/letoltesek.html>)
- **A „Távoli számítógép nem elérhető, a port le lett zárva” hibaüzenetet kapom**
 - Számos oka lehet annak, hogy miért nem létesíthető kapcsolat a távoli számítógéppel:
 - Lehet, hogy a távoli számítógép nagyon leterhelt. Várjon néhány percet, majd próbáljon újra csatlakozni.
 - Ha telefonos kapcsolatot próbál létesíteni, akkor lehet, hogy megpróbált újratárcsázni, még mielőtt a modem teljesen megszakította volna a kapcsolatot. Várjon egy darabig, majd kísérelje meg újból a hívást.
 - Ha modem segítségével próbál meg kapcsolatot létesíteni, akkor lehetséges, hogy a modem nem működik megfelelően.
 - Ha a hálózati címfordításhoz (NAT) például útválasztót, hubot vagy hálózati csatlót használ, akkor előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően. Ha az eszköz tűzfal szolgáltatásokkal rendelkezik, lehetséges, hogy az eszköz gátolja a csatlakozást. Tanulmányozza az eszköz dokumentációját.
- **„Vodafone hálózathoz kell kapcsolódnia az adatkapcsolat létrehozásához” hibaüzenetet kapom**
 - Ebben az esetben szükséges leellenőrizni, hogy a SIM kártya megfelelően van-e a modemben
- **„Hálózat neve nem elérhető” hibaüzenetet kapom**
 - Amennyiben a modem 3G hálózatra van lockolva, ellenőrizni kell, hogy talál-e 2G hálózatot.
- **Van élő kapcsolatom, de 0 az adatforgalmam**
 - Ebben az esetben fix DNS címet szükséges megadni. Erre a következő módon van lehetőség:
 - Beállítások -> APN -> Egyedi APN beállítások (ilyenkor a helyes APN címet is szükséges megadni)
 - Elsődleges DNS cím: 080.244.097.030
 - Másodlagos DNS cím: 080.244.096.001



- **Az operációs rendszer nem ismeri fel a modememet.**
 - A nem jogtisztá operációs rendszerekből (leggyakrabban a Windows XP) hiányzik az USB modem drivere. Ebben az esetben fordulhat elő, hogy a számítógép nem ismeri fel a modemet. Ilyen esetben érdemes egy jogtisztá operációs rendszert telepíteni, az minden bizonnyal megoldja ezt a problémát.
- **Mi a teendőm, ha Vista operációs rendszer alatt szeretném használni a modemem?**
 - A Vodafone-os modemek egyaránt használhatóak XP és Vista operációs rendszer alatt. Frissítésre kizárólag az E220-as modem esetében van szükség, ami az alábbi linken érhető el: <http://www.vodafone.hu/microsite/mobilinternet/letoltesek.html>
- **Mi a teendőm, ha Apple Macintosh gépem van?**
 - Ahhoz, hogy a modemek Macintosh gépeken is működjenek, elegendő az ehhez szükséges programot letölteni a weboldalunkról (<http://www.vodafone.hu/microsite/mobilinternet/letoltesek.html>)
- **Nem tudom, hova telepítette a gép a Connect Lite-ot**
 - Amennyiben a telepítés során arról külön nem rendelkezünk, a gép automatikusan arra a meghajtóra telepíti a VMC Lite-ot, amelyiken az operációs rendszer is van, ezen belül is a Program Files mappába.
- **Honnan tudom elindítani a VMC Lite-ot, ha nem indul el magától, és parancsikonom sincs?**
 - Ebben az esetben is azon a meghajtón kell keresnünk, ahol az operációs rendszer van, ezen belül Program Files, Vodafone, és itt VMC Lite. Amennyiben csatlakoztatva van a modem, úgy a Sajtógépen belül is megtalálható, mint meghajtó, innen is el lehet indítani.



- **Hogyan tudok parancsikont létrehozni az asztalon?**
 - Ugyanazt az utat kell követnünk amit az előző két pontban: meghajtó -> Program Files -> Vodafone -> VMC Lite. Itt a VMC.exe file-on állva jobb klikk az egérrel, majd Küldés -> Asztal (Parancsikont létrehozása)



- **Miért lassú az adatforgalom, ha eddig megfelelő sebességgel tudtam használni?**
 - Ezt általában a hálózat túlterheltsége okozza, de ez csak átmeneti jelenség
- **A modem nem marad fent a HSDPA hálózaton, hanem visszaáll 3G-re**
 - Általános jelenség, hogy a modem csak rövid ideig világít türkiz színnel, majd visszaáll kékre. Ez teljesen normális működés. A Modem csak akkor ugrik fel a HSDPA hálózatra és csak akkor használja, ha van aktív adatforgalom. Amennyiben az megszűnik, visszaáll 3G-re
- **„DLL fájl nem található” hibaüzenetet kapom**
 - Ez telepítési hiba. Telepítse újra a modemet, ha a hiba ezután is fennáll, akkor azt az operációs rendszer okozza.
- **„Modem már használatban van” hibaüzenetet kapom**
 - Ebben az esetben a modem valószínűleg többször, vagy több portra lett telepítve.
- **Tudom használni a modemet Vista operációs rendszer alatt?**
 - Igen, a modem mindenféle frissítés nélkül használható mindkét operációs rendszer alatt.
- **A számítógép csak USB eszközt érzékel, de modemként nem ismeri fel az eszközt**

- Ez is abban az esetben szokott előfordulni, amikor az operációs rendszer nem jogtiszt, és nem tartalmazza a modem drivert. Ilyenkor érdemes lehetőség szerint jogtiszt operációs rendszert telepíteni.
- **Internetezés közben lassul az adatátvitel, a vírusirtó vagy spyware elkezd keresni**
 - Ez nem hálózati hiba, kizárólag a vírusirtó/spyware beállítások okozzák.